



JA-150MB Funk-Magnetkontakt mit zwei Universaleingängen - braun

Der JA-150MB erkennt das Öffnen von Fenstern oder Türen. Er ermöglicht zwei grundlegende Reaktionen: Status- oder Impulsreaktion auf Öffnung. Der Melder verfügt über zwei Eingangsanschlüsse: IN1 und IN2.

o [Declaration of conformity - JA-150MB \(PDF 680,62 kB\)](#)

Beschreibung

An diesen Anschlüssen können wahlweise festverdrahtete Öffnungsmelder, ein Wassermelder oder ein Rolladensensor angeschlossen werden.

Technische Angaben

Stromversorgung

1 Stk. Alkalibatterie AA (LR6) 1,5 V/2400 mAh
Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten

Typische Lebensdauer der Batterie

ca. 2 Jahre

Funkfrequenz

868,1 MHz, Jablotron Protokoll

Kommunikationsreichweite

ca. 300 m (direktes Sichtfeld)

Max. Kabellänge zwischen Eingang und Melder

3 m

Maximale Funkfrequenzleistung

10 mW

Abmessungen

109 x 24 x 22 mm

Klassifizierung

Stufe 2

nach

EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Umgebung nach

EN 50131-1 II. Innenbereiche

Arbeitstemperaturbereich

-10 °C bis +40 °C

Erfüllt weiter

ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 50950-1

Betriebsbedingungen

Allgemeine Zulassung ERC REC 70-03

