



## JA-120PC BUS – PIR detektor med kamera

JA-120PC er en PIR detektor med en innebygd kameramodul. Detektoren detekterer bevegelse i bevoktet område og tar bilde samtidig. Detektorens kamera er utrustet med blitz.

○ [Declaration of conformity - JA-120PC \(PDF 315.62 kB\)](#)



### Beskrivelse

Kameraet tar digitale fargebilder i JPEG-format med en oppløsning på opp til 640 × 480 piksler. Når det detekteres en bevegelse tar kameraet en serie bilder. Bildene lagres i detektorens interne minne og overføres via BUS til sentralen i ett komprimert format. Sentralen overfører deretter bildene videre til f.eks. mobiltelefon.

#### Bilde parameter:

- QVGA JPEG 320 × 240
- VGA JPEG 640 × 480

#### Intern minne:

- Micro SD kort
- De gamleste bildene overskrives av de nyeste
- Bildene kan lastes opp til PC
- Eksempler på antall bilder avhengig av størrelse på minnekort:
  - 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
  - 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
  - 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

### Tekniske spesifiseringer

**Strømforsyning**

fra systemets bus 12 V (9 - 15 V)

**Deteksjons-vinkel/-avstand**

50°/12 m (med standard linse)

**Minne-kort**

Micro SD

**Minnekapasitet**

1 GB til 2 TB

**Miljø ihht EN 50131-1**

II., innendørs

**Brukstemperatur**

-10 °C to 40 °C

**Sikkerhetsgrad**

grad 2 etter EN-50131-1, EN 50131-2-2

**FG godkjent i grad 2**

PIR-1060/13